



ALARME INTRUSION  
VIDEO SURVEILLANCE  
CONTROLE D'ACCES  
ALARME INCENDIE  
TELE SURVEILLANCE

662-21F

Clavier lecteur de badge



6 touches de commande paramétrable sur les fonctions suivantes :  
Commandes de mise en marche et d'arrêt de la protection intrusion  
Déclenchement manuel des alarmes (alertes, alarme incendie)  
Fonction sonnette

Message vocaux indiquant

La confirmation de la prise en compte de la commande par la centrale  
Les issues restées ouverte (à la mise en marche ou à l'arrêt du système)  
Les anomalies (à la mise en marche ou à l'arrêt du système)  
Les alarmes (à l'arrêt du système)

Lecteur de badges intégré

Accepte jusqu'à 24 badges différents

Utilisation du badge :

Appui sur la touche de commande désirée puis présentation du badge dans la zone de lecture

Programmation protégée par un code spécifique installateur

Installation sécurisée par codes d'accès et/ou badges

1 code maître permettant d'accéder à toutes les fonctions

8 codes services pour un accès restreint et/ou temporaire à certaines fonctions

Ces codes d'accès à 4 ou 6 chiffres peuvent être différents des codes d'accès des interfaces de commande

24 badges de proximité avec les mêmes possibilités que les codes services

Aide à l'utilisation

Rétro-éclairage automatique des touches en cas de faible luminosité

Voyant bicolore pour confirmation d'un code d'accès et d'une alimentation corrects

Protection contre la recherche frauduleuse des codes d'accès

En cas de recherche de code d'accès par essai successifs, le clavier se bloque pour une durée déterminée.